

Pioneer

VSX-LX55 7.2 kanals HDMI 3D AV-mottaker med AirPlay, DLNA, internetradio, 2 x HDMI-utganger (trådløst LAN-adapter medfølger)

[Skriv ut](#) | [Forsiden](#) | [tilbake](#)



Øyeblikkelig trådløs LAN.

Til VSX-LX55 får du et medfølgende adapter for ryddig installasjon av en trådløs LAN-forbindelse.

I tillegg til 7.2-surroundlyd i HD og en digital forbindelse med din iPod, iPhone eller iPad uten dokk, får du verdensomspennede, brukervennlig internetradio (vTuner) og nettverksstrømming via DLNA eller Apple Airplay når du tilkobler via LAN (adapter for trådløs LAN er tilgjengelig). LPCM, WAV, FLAC og andre tapsfrie formater støttes, i tillegg til THX Select 2 Plus-lyd.

Kompatible (gratis) smartphone/tablet-apper inkluderer den avanserte fjernkontrollappen iControlAV2 og Air Jam, en Bluetooth-basert sosial app.

Made for



iPod



iPhone



iPad




Intelligent høyttalerkalibrering

Det er ikke lett å plassere surround-høyttalere slik at lydbildet blir optimalt. Derfor analyserer MCACC det omliggende lydmiljøet ved bruk av en mikrofon (medfølger), akkurat som for



Digital Direct-tilkobling av iPod, iPhone or iPad

Du trenger ingen dokk – du kan tilkoble Apple-utstyr direkte til mottakeren. Takket være den digitale tilkoblingen får du optimal lyd kvalitet (som blir enda



Strøm med AirPlay

Apples AirPlay gjør det mulig å strøme musikk trådløst fra alt kompatibelt utstyr, som en Mac, iPhone eller iPad. Dette betyr at du enkelt kan høre på iTunes-musikkbiblioteket ditt via AV-mottakeren

profesjonelt lydutstyr, og justerer sound timings til å presisjonsjustere systemet til ditt rom.

[Se en video](#)



Strøm med DLNA

DLNA støttes nå ofte på PCer, bærbare PCer, smartphones og annet utstyr. Denne mottakeren er DLNA-sertifisert, så du kan enkelt strøme lyd fra slikt utstyr ved å bruke hjemmenettverket ditt.

[Se en video](#)

bedre av den avanserte lydgjengiveren). I tillegg kan du se bilder og videoer og strøme apper som YouTube til TVen din.



Fremtidens fjernkontroll

iControlAV2 er vår 2. generasjons app for styring av alle viktige mottakerfunksjoner fra en smartphone eller tablet. Kontroller avspilling, velg en inngang, juster lyttemodus og endre lydbalansen eller - fokus fra én app. Tilgjengelig for Android og iOS, med et ekstra, dedikert grensesnitt for iPad.

[Se en video](#)


din.

[Se en video](#)



Gjør det sosialt å høre musikk

Air Jam er en Bluetooth-basert app som gjør det mulig for en gruppe mennesker å dele sine iPhones, iPod Touch eller iPads og legge musikken sin til mottakerspillelisten. Deltakere kan se hvilken sang som ble avspilt, avspilles eller vil bli avspilt – en flott måte å dele og oppdage nye låter på. Krever iOS 4.2 med iPhone 4/3GS/3G, iPad eller iPod touch (2. gen. eller nyere).



Mindre jitter, bedre lyd

Overføring via HDMI kan forårsake klokkejitter, noe som skaper forvrenging under D/A-omforming. PQLS "hastighetssynkroniserer" digitale lyddata mellom mottakeren og din Blu-ray-spiller, noe som reduserer jitter. Resultatet er klar, rik og nøyaktig gjengitt lyd.

[Se en video](#)



Bilder optimert for deg

Advanced Video Adjust optimerer videosignalet til din skjerm- eller projektortype. Basert på MCACC-kalibreringsdata justerer den også bilde kvaliteten til avstanden du befinner deg i fra skjermen.

[Se en video](#)



Intuitiv installasjon og betjening

Med AVNavigator-programvaren blir installasjonen superenkel. Wiring Navi kalibrerer automatisk mottakeren til ditt personlige anlegg, inkludert høyttalere og annet utstyr, mens den interaktive bruksanvisningen lar deg utforske alle funksjoner på en enkel måte. AVNavigator er inkludert på en CD-ROM og er også tilgjengelig som en gratis iPad-app.

[Se en video](#)

Superkrefter

for HD-lyd og videoperfeksjon

LÆR MER

Spesifikasjoner

Main Features	VSX-LX55
Utgangseffekt pr kanal	150W
Impedans ved utgangsnivå	6 Ω
Antall kanaler	7
Signal / Støy forhold	103 dB
Innganger	<ul style="list-style-type: none"> • 7 x HDMI (oppskalering til 1080 p) • 4 x Kompositt • 2 x Komponent • 1 x Koaksial • 2 x Optisk • 1 x USB-vert • 1 x iPod/iPhone Digital via USB (kabel medfølger) • 1 x Ethernet • 1 x Bluetooth-adapterport til AS-BT200
Utganger	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x HDMI • 1 x Kompositt • 1 x Komponent • 1 x Optisk
AM/FM-tuner med RDS	Ja
Forhåndslagrede radiostasjoner	63
Spiller av	LPCM, MP3, WAV, AAC, WMA Lossless, Apple Lossless, FLAC (192 kHz/24-bit)
HD Audio Formats	Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
Lydretur (ARC)	Ja
Standby pass-through	Ja
Styres med HDMI	Ja
HDMI skjøtekontakt	Ja
Skjermmeny (GUI)	Brukervennlig GUI, tilgjengelig på engelsk, fransk, italiensk, tysk, spansk, nederlandsk og russisk
Firmware-oppdateringer	Ja (via Internett eller USB)
AVNavigator	Ja
Internet Radio	Ja
vTuner	Ja
DLNA-sertifisert	Ja (v1.5)
Windows 7 Sertifisert	Ja
Fjernkontroll	Opplyst, forhåndsinnstilt fjernkontroll (til opplæring)
RF Remote	Ja (valgfri)
Vekt	10.0 kg
Størrelse (B x H x D)	435 x 185 x 442 mm
Anbefalt utsalgspris	Kr. 10.998,-

Input & Output connections	VSX-LX55
AV-inngang i front	Ja
Tilleggsforsterker	Ja
Bluetooth/adapterport	Ja
Komponent lyd/bilde- utgang	2/1 (tildelbar)
Kompositt inngang/utgang	4/1
Digital optisk inngang/utgang	2/- (tildelbar)
Digital koaksial inngang/-utgang	2/- (tildelbar)
Ethernet	1
HDMI-frontinngang	Ja
HDMI inngang/utgang	6 (tildelbar)/2
HDMI-versjon	1.4a
Hodetelefoner	Ja
IR Inn/ut	2/1
Store høytalerterminaler	Ja
Forforsterkerutgang	Ja , alle (9.1 ch)
RS-232C	Ja
Høytaler A/B	Ja
USB-vert (front)	Ja
Apple-kompatibilitet	VSX-LX55
Works with iPod	Ja (kabel inkludert)
Works with iPhone	Ja
Works with iPad	Ja
AirPlay	Ja
Air Jam	Ja
iControlAV2	Ja
kontrollbryter på iPhone	Ja
Kompatible generasjoner	<ul style="list-style-type: none"> • iPod: 5. generasjon, Nano og nyere • iPhone 3G, 3GS, 4 • iPad, iPad 2
Funksjoner som støttes	<ul style="list-style-type: none"> • Avspilling av lyd og bilde • Plateomslagsvisning på skjermen • Lading

Network Features	VSX-LX55
Trådløs LAN	Ja (adapter medfølger)
Surround Sound Formats	VSX-LX55
Dolby Digital	Ja
Dolby Digital EX	Ja
Dolby Digital Plus	Ja
Dolby Pro Logic II	Ja
Dolby Pro Logic IIx	Ja
Dolby Pro Logic IIz	Ja
Dolby True HD	Ja
DTS	Ja
DTS-ES	Ja
DTS Neo: 6	Ja
DTS 96/24	Ja
DTS-Express	Ja
DTS-HD High Resolution Audio	Ja
DTS-HD Master Audio	Ja
WMA 9 Pro	Ja
THX-sertifisert	Ja
DTS Neural Surround	Ja
Surroundmodi	15 + 1 (Action, Drama, Sci-Fi, Mono Film, Entertainment Show, Expanded Theater, TV Surround, Advanced Game, Sports, Classical, Rock/Pop, Unplugged, Extended Stereo, Front Stage Surround Focus, Front Stage Surround Wide + Phones Surround)
Audio Features	VSX-LX55
Automatisk nivåkontroll	Ja (flerkanals)
Auto Surround	Ja
Dialogforbedring	Ja
Digital støyreduksjon	Ja
DSD til PCM-omformer	Ja (flerkanals)
Dynamisk områdekontroll	Ja
Hodetelefon-Surround	Ja
Front Stage Surround Advance	Ja

Jitterreduksjon	Ja
Lydstyrke	Ja
Midnight Listening Mode	Ja
Flersone-funksjon	Ja (2)
Fasekontroll	Ja
Full Band Phase Control	Ja
MCACC	Ja (avansert, 9-bånds)
PQLS	Ja (bit-strømming)
Sound Delay (LipSync)	Ja
Avansert Sound Retriever	Ja (flerkanals)
Sound Retriever AIR	Ja
Kontroll av stående bølger	Ja
Stream Direct	Ja
Symmetrisk EQ	Ja
Virtuell dybde	Ja
Virtuell surround bak	Ja
Virtuell høyde	Ja
X-Curve	Ja
Video Features	VSX-LX55
Deep Colour	Ja
Avspiller 3D	Ja
x.v.Colour	Ja
HD Digital Film Direct 24	Ja
Oppskalerer video til 1080p	Ja
Advanced Video Adjust	Ja
PureCinema	Ja
Stream Smoother	Ja
Power Output	VSX-LX55
RMS Effekt	150W
Forhold	1kHz, 1% THD, 6Ω
Nominell utgangseffekt	150 W + 150 W
Inngang	350 mV / 47kΩ

(Følsomhet/Imp.):

Line

Frekvensområde: 5 Hz - 100 kHz +0/-3 dB

Line

Signal / Støy forhold: 103 dB

Line (DIN)

Effektkrav AC 220 - 230 V / 50/60 Hz

Effektforbruk (i bruk /
standby) 550 W / 0.40 W

Automatisk avslåing Ja

Construction VSX-LX55

Utførelse Texas Instruments Aureus (TM)

Pioneer Hybrid
Amplification Ja

Digital Signal
Processor Freescale

Amplifier
Specifications VSX-LX55

Utgang foran for V-
og H
tilleggsforsterker Ja

D/A Konverter 192 kHz / 24-biters

A/D Konverter 96 kHz / 24-biters

[Skriv ut](#) | [Forsiden](#) | [tilbake](#)